

	Prosedyrer og prosesser og mål		
	Instruks		
	Leder for kobling (LFK) (Høringsutkast)		
	ID: ID11420	Versjon:1.01	EK-Ansvarelig: Rolf Hilstad
Gradering: Åpen	Gyldig fra: 18.12.2025	Gyldig til: 18.12.2027	Godkjent av: Johan G. Hernes
Opplysninger fra Linea legges inn her manuelt	ID i Linea		Dokumentansvarlig i Linea
			Godkjent av i Linea

## 1. Formål

Hensikten med instruksen er at kobling av elektriske anlegg skjer på en trygg og god måte. Instruksen må sees i sammenheng med FSE-forskriften og REN blad [1022 Instruks for leder for kobling](#).

## 2. Omfang

Denne instruks gjelder for alle typer koblingsoppdrag i nett tilhørende Linea og Tensio samt anlegg hvor driftsledertjenester leies ut. Godkjenning som LFK i sikkerhetskort utstedt av Linea eller Tensio, gjelder for begge nettselskap.

## 3. Definisjoner

- PVU – Personlig verneutstyr
- FSE – Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
- LFS – Leder for sikkerhet
- LFK – Leder for kobling

## 4. Ansvar og myndighet

Driftsleder er ansvarlig for å vedlikeholde denne instruksen.

Alle som er godkjent og utpekt som LFK er pliktig til å følge denne instruksen.

## 5. Beskrivelse

### Helse og sikkerhet

#### Krav til verneutstyr/bekledning:

- I hht gjeldende instruks

#### Risikoer:

- Risiko for personell og utstyr

#### Kompetansekrav

- Årlig kurs i FSE
- Godkjenning, opplæring og trening i rollen som LFK.

### Ytre miljø

- Varsel om fare for brann i tørt terreng skal hensyntas ved innkopling av nett etter feil.

## 6. Oppgave/fremgangsmåte

### **Godkjenning**

Person som i sitt sikkerhetskort har kryss for LFK, er godkjent som LFK.

### **Utpekingsmyndighet**

- Driftsledervakt er gjennom vaktplan utpekt som LFK og har delegert koblingsmyndighet.

### **Kommunikasjon med LFS**

Utpeking av LFS skal dokumenteres i vaktprotokoll.

Kommunikasjon mellom LFK og LFS skal fortrinnsvis skje via driftsradiosamband.

Dersom dette ikke er mulig kan mobiltelefon brukes.

OBS: Leder for kobling skal personlig:

- Gi melding til leder for sikkerhet om at **"Alle brytere er utkoblet, markert og sikret mot innkobling"**. Meldingen skal gjentas av leder for sikkerhet.
- Gi melding til leder for sikkerhet om at: **"Da utpekes du som leder for sikkerhet for denne jobben"**. Meldingen skal gjentas av leder for sikkerhet.
- Motta melding fra leder for sikkerhet Bekreft dette med ordlyden: **"Alle sikringstiltak er opphevet og at dere betrakter anlegget som spenningsatt"**.
- Gi melding til leder for sikkerhet om at **"Da opphører du som leder for sikkerhet for denne jobben"**. Meldingen skal gjentas av leder for sikkerhet.

Det forventes at LFK har god opplæring innenfor FSE og vet hvordan rollen rent praktisk ivaretas.

REN-blad [1022 Instruks for leder for kobling](#). beskriver dette og inngår i denne instruksen.

[ID11421](#)

[Leder for sikkerhet - \(LFS\) \(Høringsutkast\)](#)

### **Vedlegg:**

#### **Referanser:**

REN blad: [1022 Instruks for leder for kobling](#).

[Veileder - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg](#)