

	Prosedyrer og prosesser og mål		
	Instruks		
	Leder for sikkerhet - (LFS) (Høringsutkast)		
	ID: ID11421	Versjon:1.00	EK-Ansvarelig: Rolf Hilstad
Gradering: Åpen	Gyldig fra: 18.12.2025	Gyldig til: 18.12.2027	Godkjent av: Johan G. Hernes
Opplysninger fra Linea legges inn her manuelt	ID i Linea		Dokumentansvarlig i Linea
			Godkjent av i Linea

## 1. Formål

Instruksen skal bidra til at personsikkerhet blir ivaretatt på en god måte ved arbeid i forbindelse med høyspente anlegg. Instruksen må sees i sammenheng med FSE-forskriften og REN blad 1021.

## 2. Omfang

- Denne instruks omfatter alle typer arbeid på anlegg tilhørende Linea og Tensio som omfattes av FSE, samt anlegg hvor driftsledertjenester leies ut.
- Eventuelle begrensninger i omfang angis i sikkerhetskort.

## 3. Definisjoner

1. PVU – Personlig verneutstyr
1. FSE – Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
2. LFS – Leder for sikkerhet
3. LFK – Leder for kobling

## 4. Ansvar og myndighet

Den som er godkjent og utpekt som LFS plikter å følge denne instruks.

## 5. Beskrivelse

### Helse og sikkerhet

#### Krav til verneutstyr/bekledning:

- I hht gjeldende prosedyre
- Synlig markering som LFS

#### Risikoer:

- Strømgjennomgang
- Lysbuer

#### Kompetansekrav

- Årlig kurs i FSE
- Godkjenning, opplæring og trening i rollen som LFS.
- Energimontør

#### Ytre miljø

- Det kan være fare for brann i tørt terreng dersom strømførende eller varme deler faller på marken.

## 6. Oppgave/fremgangsmåte

### **Utpeking av LFS**

Følgende personer har myndighet til å utpeke "leder for sikkerhet" i henhold til denne instruks:

- Utpekt leder for kobling.

### **Bruk av overvåker**

FSE gir LFS mulighet til å bruke overvåker for å ivareta sikkerheten på arbeidsstedet. I tillegg til føringer i FSE og REN-blad 2021 stilles det krav om følgende:

- LFS skal forsikre seg om at den som utpekes som overvåker er skikket og har kompetanse til å ivareta sikkerheten.
- Overvåker skal også ha fagbrev som energimontør.
- LFS skal minimum innom arbeidsstedet en gang i døgnet for arbeid som foregår over tid. Det er kun LFS som kan starte arbeid.

### **Kommunikasjon med LFK**

Utpeking av LFS skal loggføres av LFK.

Kommunikasjon mellom LFK og LFS skal fortrinnsvis skje via driftsradiosamband.

Dersom dette ikke er mulig, kan mobiltelefon brukes.

OBS: Leder for sikkerhet skal personlig:

- Motta melding direkte fra leder for kobling og bekrefte dette med ordlyden: **"Da har jeg forstått det slik at alle brytere er utkoblet, markert og sikret mot innkobling."**
- Motta melding direkte fra leder for kobling og bekrefte dette med ordlyden: **"Da har jeg forstått det slik at jeg er utpekt som leder for sikkerhet for denne jobben"**.
- Gi melding til direkte til leder for kobling. Ordlyden skal være: **"Alle sikringstiltak er opphevet og vi betrakter anlegget som spenningsatt"**.
- Motta melding fra leder for kobling og bekrefte dette med ordlyden: **"Da opphører jeg som leder for sikkerhet for denne jobben"**.

Det forventes at LFS har god opplæring innenfor FSE og vet hvordan rollen rent praktisk ivaretas.

REN-blad 1021 beskriver dette og inngår i denne instruksen.

Ved AUS-arbeide skal LFS ha tilstrekkelig opplæring og kjennskap til arbeidsmetoden og de instruksjoner som regulerer slikt arbeide. AUS-arbeide er regulert gjennom egne instruksjoner/REN blad.

### **Vedlegg:**

Link REN LFS 1021 og LFK (tensio/Linea)

### **Referanser:**